

PATURA Kombi-Elektrozaungeräte 12 Volt + 230 Volt = 1 Elektrozaungerät

Mit nur einem Gerät können Sie nahezu alle denkbaren Einsatzsituationen für ein Weidezaungerät abdecken. Die Elektronik des Gerätes arbeitet mit 12 V Versorgungsspannung. Über das mitgelieferte 12 Volt Anschlusskabel kann es direkt an jede 12 Volt Batterie angeschlossen werden. Das Gerät wird dabei hängend direkt im Zaundraht oder am Zaunpfosten montiert.

Bei Verwendung als Netzgerät wird das Gerät über das mitgelieferte externe Netzteil am 230 V Stromnetz betrieben. Bei dieser Betriebsart muss das Gerät inklusive Netzteil an einem trockenen Ort, in einem nicht feuergefährdeten Gebäude oder unter einem ausreichenden Schutzdach installiert werden.

! Das Gerät darf im Freien nicht über eine Kabeltrommel ans Netz angeschlossen werden



Geräte-
kontrollanzeige

Erdungsanschluss

Zaunanschluss

PATURA Kombi-Elektrozaungeräte – universell einsetzbar



Montage in der Tragebox: Gerät und Batterie stehen geschützt in einer Tragebox unmittelbar in Zaunnähe



230 Volt Anschluss (mit Netzteil): In einem nicht feuergefährdeten Gebäude oder an einer geschützten Außenwand unter einem Vordach



Montage am Zaunpfosten: Das Gerät wird direkt an einem Zaunpfosten oder dem Zaun selbst aufgehängt - Das Gerät P 1 ist ideal für kurze Mobilzäune

Kombigeräte																					
	Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Spannung bei 100 Ohm (Volt)	Leistungsaufnahme bei 230 V (W)	Max. Stromaufnahme bei 12 V (mA)	ohne Bewuchs						normaler Bewuchs						max. Zaunlänge in km (mehrdrätig)
									ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	Betrieb mit 12 V Akku	Betrieb mit 230 Volt Netzteil	Geräte-Kontrollanzeige	Batterie Tiefentladeschutz	Empfohlene Solarladeleistung (W)	Empfohlener Akku (Ah mind.)	
P 1	147110	0,7	0,5	8300	4400	1600	1,0	60	5	2	0	2,5	1	0	•	•	•	•	15	60	1
P 2	147210	1,4	1,0	9800	5300	1800	1,8	100	10	3	1	5	1,5	0,5	•	•	•	•	15	60	1
P 3	147310	2,7	2,0	11000	5900	2100	3,0	195	15	5	1,5	7,5	2,5	0,75	•	•	•	•	25	80	2
P 4	147410	4,5	3,0	11400	6200	2400	4,6	320	20	7,5	2,5	10	3	1	•	•	•	•	40	80	2
P 5	147500	6,3	3,8	11000	6300	2600	6,3	450	25	8,5	3	12	3,5	1,2	•	•	•	•	40	100	3

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen



P 1

Das PATURA Kombigerät für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder, Pferde und Haustiere; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 0,70 Joule

147110	98,32 €	117,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €



P 2

Das PATURA Kombigerät für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder und Pferde; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 1,4 Joule

147210	141,18 €	168,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €



P 3

Das PATURA Kombigerät für den Weidebetrieb mit Bewuchs für Rinder und Pferde; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 2,7 Joule

147310	166,39 €	198,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €



P 4

Das PATURA Kombigerät für den Weidebetrieb für Rinder und Pferde auch bei längeren Zäunen mit normalem Bewuchs; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 4,5 Joule

147410	209,24 €	249,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €

Boxen
siehe Seiten
A28/A29



P 5

Das PATURA Kombigerät für den Weidebetrieb für Rinder, Schafe und Pferde auch bei längeren Zäunen mit stärkerem Bewuchs; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 6,3 Joule

147500	251,26 €	299,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €

**3 Jahre
GARANTIE**

Inklusive



230 Volt Netzteil



12 Volt Anschlusskabel